



Imagem Meramente Ilustrativa

Joystick de Operação PTZ para CFTV

CARACTERÍSTICAS

- Controle de dispositivos PTZ baseado em IP, adequado para centrais de monitoramento e salas de operação.
- Monitor LCD TFT de 7 polegadas com painel sensível ao toque para navegação local.
- Resolução de tela de 800 x 480 pixels.
- Joystick de 4 eixos para comandos de panorâmica, inclinação, zoom e funções auxiliares PTZ.
- Interface Ethernet 10M/100M/1000M para integração em redes de videomonitoramento.
- Entrada e saída de áudio por conector de 3,5 mm.
- Interfaces RS-232, RS-485 e USB 2.0 para integração, atualização e armazenamento de dados.

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Modelo comercial	IPX-S-JPTZ
Descrição	Controlador IP com tela TFT touch e joystick para operação PTZ
Categoria	Joystick de controle PTZ para CFTV

Controle e operação	
Modelo	IPX-S-JPTZ
Tipo de equipamento	Controlador de teclado IP para operação de câmeras PTZ em sistemas de CFTV
Modo de controle	Controle baseado em IP
Painel de operação	
Tela	Monitor LCD TFT de 7 polegadas
Painel de toque	Interface touch integrada ao painel LCD
Resolução	800 x 480 pixels
Joystick	Joystick de 4 eixos para comandos de pan, tilt, zoom e operações PTZ auxiliares
Áudio	
Entrada de áudio	1 canal de entrada de linha, conector de 3,5 mm, 2,0 Vp-p, 1 kohms
Saída de áudio	1 canal de saída de áudio, conector de 3,5 mm, linear, 560 ohms
Interfaces externas	
Interface de rede	1 interface Ethernet 10M/100M/1000M
Interface RS-232	1 interface RS-232
Interface RS-485	1 interface RS-485
Interface USB	1 porta USB 2.0 para armazenamento de dados e atualização do dispositivo
Generalidades	
Aplicação	Operação centralizada de dispositivos PTZ, com controle por rede IP e suporte a interfaces seriais de integração
Uso recomendado	Centrais de monitoramento, CCOs, salas de controle e ambientes de videomonitoramento profissional
Observação	Características técnicas ajustadas para o modelo IPX-S-JPTZ conforme especificação de fornecimento

INTERFACES

Rede	Ethernet 10M/100M/1000M para controle baseado em IP
Áudio	Entrada de linha e saída linear, ambas em conector de 3,5 mm
Serial	RS-232 e RS-485 para integrações externas
USB	USB 2.0 para armazenamento de dados e atualização do dispositivo